スイッチひとつで自動供給・停止が可能! 作業スペースの狭い車輌に対応!

○適用

バッテリー補充用の蒸留水 or 精製水専用



- ●自動停止機能により液漏れの心配は不要!
- ●奥まった場所にも!



	電源	センサー部	ポンプ	吐出量	タンク容量	サイズ
[OC-12V	液面感知センサー	DC モーター (ピストンポンプ)	約 1.5L/min	4L	165mm × 275mm × 300mm

●ご注意

※必ず作業車輛のバッテリーに接続してください。

発売元:株式会社 ハスコー

〒 351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45 サービス部: TEL (048)-461-0101 FAX (048)-461-1177 URL https://www.hascotools.co.jp